

TELEFON-TÜRSTELLE

TLI1



Deutsche Kurzanleitung

Kartoninhalt:

Türstelle mit u.P.-Kasten
DC12V-Hutschienen-Netzgerät
Sternschrauben-Schlüssel
Installations- & Bedienungsanleitung

Anschlüsse:

(siehe Aufkleber im u.P.-Kasten)

X4: L1 & L2: analoger Telefonport
anschießen an freien Nebenstellenport
der TK-Anlage.

X3: unbelegt

X2: Relay NF/NC: potentialfreier Tür-Kontakt als
ÖFFNER
gegenüber Relay Com.

Relay NO/NO: potentialfreier Tür-Kontakt als
SCHLIEßER
gegenüber Relay Com.

X1: Versorgungsspannung DC12V

Inbetriebnahme:

TLI1 mit X4, X2 und X1 – Klemmen anschließen.

Die Werkseinstellungen können für den normalen Betrieb beibehalten werden.

Es muss nur die Rufnummer programmiert werden, die die TLI1 wählen soll, wenn die Klingeltaste betätigt wird.

Zum Programmieren muss die Rufnummer des Nebenstellenports bekannt sein, an dem die TLI1 angeschlossen wurde. Das ist die Rufnummer, mit der die TLI1, von einem anderen Nebenstellen-Telefon erreicht werden kann. Diese Nummer ist abhängig von der verwendeten TK-Anlage und dem Port, an dem die TLI1 angeschlossen wurde.

Programmierung:

(In dem folgenden Beispiel wird die Nummer 100 programmiert. Bitte durch die Nummer ersetzen, die tatsächlich gewählt werden soll.)

- Mit einem Nebenstellen-Telefon (DTMF), die Rufnummer der TLI1 wählen.
- Die TLI1 meldet sich mit der Ansage „Anruf von der Türanlage“.
- Dann **sofort** eingeben: ***2001#** (Ansage: „Code korrekt“ ist zu hören) **sofort** weiter eingeben: **20** (Piepton ist zu hören), **sofort** weiter eingeben: **100#** (Piepton ist zu hören) **sofort** weiter eingeben: **30** (Ansage: „Code korrekt“ ist zu hören).
- Hörer wieder auflegen, fertig!

Bei zu langen Pausen, zwischen den Eingaben, wird der Programmiervorgang abgebrochen. Bitte dann von vorne beginnen.

Bedienung:

Wenn die Klingeltaste der TL11 betätigt wird, muss das entsprechende Telefon klingeln und nach Abnehmen des Handhörers, wird sich die Türstelle melden, mit der Ansage: „Anruf von der Türanlage.“ Es besteht Sprechverbindung zur Türstelle. Während der Sprechverbindung, kann durch Drücken der Taste “0“, der Türöffnerkontakt aktiviert werden. Es ist dann die Ansage zu hören: „Sie können eintreten.“

Mit Auslösen des Türöffnerkontakts, wird die Sprechverbindung automatisch beendet. Telefon wieder auflegen, fertig.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:

Heyderhoff GmbH

Ansprechpartner: Horst Günzel

Tel.: 02102 918141